

1 Nennspannung	2 Nennrehzahl	3 Nennrehmoment	4 Anlaufmoment	5 Nennrehmoment bei Mischstrom	6 Nennleistung	7 Nennstrom	8 Nennstrom bei Mischstrom	9 Spitzenstrom	10 Leistung Getriebe-Eingang	11 Nennrehzahl Getriebe-Eingang	12 Untersetzung Getriebe	13 Wirkungsgrad Getriebe	Grenzbelastung Getriebe			17 max. Verdrehspiel	18 Massenträgheitsmoment Getriebe ¹⁾	19 Gesamtgewicht Motor + Getriebe	20 Gesamtgewicht Motor + Getriebe + Bremse	21 F _r (Zul. radiale Wellenlast) ²⁾	22 F _a (Zul. axiale Wellenlast)
													14 max. Leistung	15 max. Dauerdrehmoment	16 max. Anlaufmoment						
V	min ⁻¹	Nm	Nm	Nm	W	A	A	A	W	min ⁻¹	i	%	W	Nm	Nm	°min	kgm ²	kg	kg	N	N
24	727	0,60	2,0 ³⁾	0,35	46	3,1	2,2	16 ³⁾	54	4000	5,5 :1	85	46	0,60	2	60	0,00038x10 ⁻³	1,4	1,6	100	70
24	571	0,70	2,0 ³⁾	0,44	42	3,1	2,2	13 ³⁾	49	4000	7 :1	85	45	0,75	2	60	0,00024x10 ⁻³	1,4	1,6	100	70
24	545	0,60	1,8	0,39	34	2,6	1,8	12	40	3000	5,5 :1	85	34	0,60	2	60	0,00038x10 ⁻³	1,4	1,6	100	70
24	429	0,78 ³⁾	2,0 ³⁾	0,49	35	2,6 ³⁾	1,8	10 ³⁾	41	3000	7 :1	85	35	0,78	2	60	0,00024x10 ⁻³	1,4	1,6	100	70
24	300	1,1	2,0 ³⁾	0,70	35	2,6	1,8	7,3 ³⁾	41	3000	10 :1	85	35	1,1	2	60	0,00012x10 ⁻³	1,4	1,6	100	70
24	182	1,8 ³⁾	5,0 ³⁾	1,1	33	3,0 ³⁾	2,2	10 ³⁾	47	4000	22 :1	70	33	1,8	5	40	0,00121x10 ⁻³	1,6	1,8	130	80
24	143	2,4 ³⁾	5,0 ³⁾	1,5	35	3,1 ³⁾	2,2	8,2 ³⁾	50	4000	28 :1	70	35	2,4	5	40	0,00120x10 ⁻³	1,6	1,8	130	80
24	136	2,0	5,0 ³⁾	1,3	29	2,6	1,8	8,3 ³⁾	41	3000	22 :1	70	30	2,1	5	40	0,00121x10 ⁻³	1,6	1,8	130	80
24	107	2,5	5,0 ³⁾	1,6	28	2,6	1,8	6,6 ³⁾	40	3000	28 :1	70	30	2,7	5	40	0,00120x10 ⁻³	1,6	1,8	130	80
24	99	2,7	6,0 ³⁾	1,7	28	2,6	1,8	7,3 ³⁾	40	3000	30,25:1	70	31	3,0	6	40	0,00064x10 ⁻³	1,6	1,8	130	80
24	75	3,6	7,0 ³⁾	2,3	28	2,6	1,8	6,5 ³⁾	40	3000	40 :1	70	28	3,6	7	40	0,00120x10 ⁻³	1,6	1,8	130	80
24	55	4,9	7,0 ³⁾	3,2	28	2,6	1,8	4,8 ³⁾	40	3000	55 :1	70	29	5,0	7	40	0,00063x10 ⁻³	1,6	1,8	130	80
24	45	5,8	15 ³⁾	3,6	28	3,1	2,2	7,9 ³⁾	51	4000	88 :1	55	29	6,0	15	30	0,00127x10 ⁻³	1,8	2,0	160	110
24	34	6,1	15 ³⁾	4,0	22	2,6	1,8	6,3 ³⁾	40	3000	88 :1	55	25	7,0	15	30	0,00127x10 ⁻³	1,8	2,0	160	110
24	27	7,8	20 ³⁾	5,1	22	2,6	1,8	6,6 ³⁾	40	3000	112 :1	55	25	9,0	20	30	0,00127x10 ⁻³	1,8	2,0	160	110
24	19	11	20 ³⁾	7,0	22	2,6	1,8	4,9 ³⁾	40	3000	154 :1	55	24	12	20	30	0,00123x10 ⁻³	1,8	2,0	160	110
24	14	15	20 ³⁾	10	22	2,6	1,8	3,6 ³⁾	40	3000	220 :1	55	22	16	20	30	0,00123x10 ⁻³	1,8	2,0	160	110

Toleranzen ± 10 %.

Zu Spalte 3 und 13

Diese Getriebewerte gelten im betriebswarmen Zustand nach Einlaufphase.

Zu Spalte 5 und 8

Bei Mischstrom (Formfaktor 0,7), wie z. B. bei Gleichstrom aus Einphasen-Brückgleichrichtung mit Oberwellenanteil über 5 %, dürfen die angegebenen Werte nicht überfahren werden.

Zu Spalte 4 und 9

Werte gelten unter der Annahme, daß der Antrieb mit Getriebe-Grenzmoment betrieben wird. Bei höheren Untersetzungen muß der Spitzenstrom und ggf. auch der Nennstrom auf die angegebenen Werte begrenzt werden, z. B. durch Einstellung am Servoverstärker.

Zu Spalte 14, 15 und 16

Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Grenzbelastungen nicht überfahren werden. Bei Umkehrbetrieb sind die Grenzbelastungswerte mit Faktor 0,75 zu multiplizieren.

1) Werte sind auf die Motorwelle reduziert.

2) Mitte des Wellenzapfens.

3) Motorstrom muß auf den reduzierten Wert begrenzt werden.